

Instrukcja obsługi


Przenośna stacja ładująca 1000W



Ważne informacje

Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.

1. Gdy z produktu korzystają dzieci, zapewnij im ścisły nadzór w celu ograniczenia ryzyka.
2. Użycie niezalecanych produktów lub akcesoriów zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
3. Gdy produkt nie jest używany, wyłącz wtyczkę zasilania.
4. Nie demontuj produktu. Może to spowodować pożar, wybuch, obrażenia ciała i nieprzewidywalne ryzyko.
5. Nie używaj produktu z uszkodzonymi wiązkami przewodów, wtyczkami lub uszkodzonymi przewodami wyjściowymi. Może to spowodować porażenie prądem.
6. Upewnij się, że używasz produktu w wentylowanym środowisku. Nie ograniczaj wentylacji produktu w żaden sposób.
7. Przechowuj produkt w suchym i wentylowanym miejscu, aby uniknąć wilgoci i porażenia prądem.
8. Nie wystawiaj produktu na działanie ognia lub nadmiernych temperatur. Eksploduje, jeśli temperatura przekroczy 130°.



Ekran LCD

Ekran LCD będzie wyświetlał ładowanie i rozładowanie. Podczas korzystania z produktu wyświetlana jest pozostała energia.

Aktualna moc produktu. Jest ona wyświetlana jako wartość procentowa (%).

Czas korzystania z bezbłędnej mocy. Błądząca całkowita moc wyjściowa.

- Naciśnij przycisk USB, aby włączyć port USB i funkcję bezprzewodową.
- Naciśnij przycisk DC, aby włączyć funkcję portu DC.
- Naciśnij przycisk USB i podłącz przewód typu C, aby włączyć funkcję portu typu C.
- Naciśnij przycisk AC, aby włączyć funkcję portu AC.
- Wentylator działa, jeśli temperatura przekroczy 40°C.
- Oszczędzenie o przegrzaniu.
- Oszczędzenie o temperaturze inwertera (w zakresie temperatur 90°C–95°C).

Węście DC (okrągłe)

- Wspomaganie ładowania za pomocą zasilacza sieciowego.
- Wspomaganie ładowania ładowarką samochodową.

Węście DC (kwadratowe)


- Wspomaganie ładowania panelem słonecznym (12-30 V).

Przycisk: Naciśnij przycisk, aby włączyć i naciśnij go ponownie, aby wyłączyć.

DANE TECHNICZNE			
Pojemność	5490-21,6V 1195,69Wh	Wyście DC	DC 12-150V
Wyście DC 1	12010A	Wyście DC 2	12010A*2 Razem 10A
Wyście AC	Moc ciągła AC: 1000 W Napiecie: 220V 50Hz	Wyście USB	5V 2,6A*2 QC3.0*2

Typ-C	Typ-C 1 Wyście/Wyście: PD 30W Typ-C 2 Wyście: PD 27W	Waga	N.W: 11,26kg
Bateria	Litowo-jonowa	Wymiary	340*231*208mm
ład bez-przewodowa	100W	Ciepota sinusoidea	Ciepota sinusoidea
System Zarządzania	Kontrola temperatury Ochrona przedprzegrzaniem Ochrona przed zwarcie Zabezpieczenie nadprądowe Ochrona przed rozładowaniem	Żywność	>1000 cykl
Gwarancja	12 miesięcy	Temperatura pracy	0 do 45 °C
		Temperatura ładowania	0 do 45 °C
		Certyfikaty	FCC/CE/PSE/RoHS

CO ZAWIERA OPAKOWANIE



Urządzenie wspomagające ładowanie

Port USB: Smartfony, tablety, inwertery, aparaty cyfrowe, e-czytniki itp.
Port ładowarki samochodowej 12V: Ładowarka samochodowa.
Wyście DC: Drony, routery, ładowki samochodowe itp. wykorzystując 12V jako źródło zasilania.
Zasilanie AC: Laptopy, wyświetlacze, urządzenia itp.



Metoda ładowania

Przed użyciem lub przechowywaniem produktu, użyj zasilacza (DAV 5A) do nalożenia. Ekran LCD wykaże aktualny poziom nalożenia. Gdy ekran LCD wykaże 100%, oznacza to, że nalożenie jest w pełni nalożone. Proces ładowania trwa około 12 godzin.

Czas ładowania PD100W typu-C: 12 godzin.

Zasilacz + PD100W norm, czas ładowania: 6 godzin.

Ładowarka samochodowa około 14-16 godzin

Ładowarka sieciowa około 10-12 godzin

Ładowarka sieciowa i typu-C, razem około 8 godzin

Panels słoneczne bierają około 15 godzin w zależności od pogody!

Rozmiar złącza panelu słonecznego: DC03 3*3,0MM

Instrukcja

Jak używać tego produktu:

1. Podłącz urządzenie i naciśnij przycisk, którego zamierzasz użyć.
2. Gdy na ekranie LCD pojawi się ikona portu, port wyjściowy zostanie włączony w celu ładowania urządzenia.
3. Port wyjściowy AC może ładować/zasilac tylko urządzenia o mocy poniżej 100 W. Po przekroczeniu tego limitu produkt wyłączy się automatycznie.
4. Port wyjściowy AC wyłączy się automatycznie po 30 minutach, jeśli pobór prądu spadnie poniżej 1 W, aby oszczędzać baterię.
5. Port DC lub port ładowarki samochodowej wyłączy się automatycznie po 2 godzinach, gdy pobór mocy spadnie poniżej 1 W, aby oszczędzać energię.
6. Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy go ładować co 3 miesiące i utrzymywać moc na poziomie 60%–80%. Przechowuj go w chłodnym i suchym miejscu.

Uwaga

Naciśnij przycisk AC, aby wyłączyć wyjście w celu oszczędzania energii, gdy port zasilania AC nie jest używany.